

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION****Description fonctionnelle :**

La prise secteur commandée permet d'actionner à distance des luminaires, un radiateur de chauffage, etc.. En cas de coupure secteur, une information peut être transmise par la centrale.

**Liste des composants :**

1 prise secteur commandée  
1 notice

**Précaution d'emploi :**

Utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas utiliser de rallonge pour brancher le produit. Protéger de produit de l'humidité et des températures extrêmes. Ne pas démonter le produit.

**Apprentissage :**

Placer la centrale en mode 'Apprentissage Périphériques' (voir notice de la centrale)  
Appuyer **5 secondes** sur le bouton ON/OFF  
La centrale confirme vocalement l'enregistrement du périphérique

*Conseil : Programmer le périphérique près de la centrale, puis vérifier (à l'aide du bouton test) qu'à son emplacement prévu il communique bien avec la centrale (voir mode test des périphériques).*

**Test fonctionnel**

Une impulsion sur le bouton ON/OFF, vous permet de mettre sous ou hors tension l'équipement raccordé à la prise.

**Nota :** l'état ON/OFF est mémorisé. Après une coupure secteur, l'état initial est restauré.

**Caractéristiques :**

MODELE	700 PCC 801
Installation	Intérieure (IP 20)
Alimentation	220/240 volts 50 Hz
Pouvoir de coupure	3500 W / 16 A (charge résistive)
Fréquence	868 MHz – AM
Bidirectionnel	oui
Alarme absence secteur	oui
Scénario programmable	oui
Supervision RF	oui (60 à 100 mn)

N° : 780 PCC 801-1

**ADETEC SAS**

8, rue de l'angoumois - 95100 ARGENTEUIL  
Tél. : 0 825 702 580 Fax : 0 139 818 546  
<http://www.adetec.com>