

## RECTO



### 4710 /4713 RF



Déclencheur manuel radio1 contact NOT - 0090i V01

Nom du fabricant : NEUTRONIC Stockage : de -20°C à +70°C  
 Référentiel normatif : NF EN 54-11 Installation: intérieur  
 Poids 4710/13 : 250/382g Dimension 4710/13(mm) : 87x87x52  
 Protection 4710/13 : IP40/65 - IK7 Autonomie:  
 Fonctionnement : de - 10°C à +55°C 2 ans en veille + 2h30 en alarme  
 Fréquence: 868.3MHz Durée d'alarme: 6min30s  
 HR fonctionnement : <95 % Nbre de zones d'alarme : 4  
 Alimentation: 2 piles AA alcalines Portée en champs libre : 400m max  
 Contact(s) : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A Portée en champs obstrué: 100m max  
 Nombre d'interconnexions: illimité

#### Mise en service :

Monter le(s) DM comme illustré précédemment.  
 Basculer le(s) interrupteur(s) power sur "ON". La LED verte s'allume.

#### Montage du DM (série 4710) en surface :




1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

## VERSO

#### Configuration de la carte radio :

Il est nécessaire de configurer des zones à l'aide des switchs 1 et 2 :

- Pour réaliser des zones indépendantes.
- Si la carte radio (réf. CART10) est déjà utilisée par un autre équipement d'alarme incendie ou PPMS indépendant.



Seuls les dispositifs d'alarme radio qui ont la même adresse fonctionnent ensemble.



#### Test de fonctionnement :

Mettre en alarme un DM, les dispositifs de la même zone doivent passer en état d'alarme.

Réarmer le DM, ces mêmes dispositifs retournent à l'état de veille.

Lire la notice de l'équipement d'Alarme sonore et lumineux pour réaliser les tests complets de la portée radio.

#### Montage du DM (série 4713) en surface :



1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

MATIERE : papier 80g TAILLE : 82 *82 recto				PLAN: NOT-0090i	REVISION : 1
				CODE ARTICLE :	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : <b>NOTICE</b>	
DRAWN	S.A		12/07/2017		
CHK'D			12/07/2017		
APPV'D			12/07/2017		
				DOSSIER : <b>4710-4713 RF</b>	FEUILLE : <b>A4</b>
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1